Iridium 9555

Супутниковий телефон

Короткий посібник користувача

iridium



1. Кнопка ввімкнення/вимкнення (On/Off)
2. Навушник
3. Світлодіодний індикатор стану
4. Дисплей
5. Клавіші регулювання гучності
6. Клавіша зручності
7. Двосторонням навігаційна клавіша
8. Ліва програмна клавіша
9. Права програмна клавіша
10. Зелена клавіша
11. Червона клавіша
12. Роз'єм для гарнітури
13. Потужність постійного струму
14. USB-порт
15. Клавіатура
16. Мікрофон

1. Встановлення SIM-картки



- Вийміть батарею з телефону.
- Вставте SIM-картку в гніздо, дотримуючись орієнтації, зазначеної на наклейці.
- Встановіть батарею на місце.

2. Заряджання та вмикання телефону



- Підключіть адаптер живлення до роз'єму на лівій стороні телефону.
- Символ батареї на РК-дисплеї блимає під час заряджання. При повній зарядці символ батареї світиться безперервним світлом.
- Увімкніть телефон, натиснувши й утримуючи кнопку ввімкнення/вимкнення (On/Off) на верхній частині телефону протягом 5 секунд.
- Якщо з'явиться запит на введення PIN-коду SIM-картки, введіть наданий вашим постачальником послуг PIN-код SIM-картки з чотирьох-восьми цифр і натисніть OK, щоб продовжити. PIN-код SIM-карти за замовчуванням — 1111, його можна змінити. Багаторазове натискання неправильного коду призведе до блокування телефону, після чого доведеться ввести код розблокування.

3. Налаштування голосової пошти







- У головному меню виберіть «Голосова пошта» (‘Voicemail’), «Налаштування голосової пошти» (‘Voicemail Settings’) і, нарешті, «Номер» (‘Number’).
- Введіть +881662990000, а потім виберіть «Зберегти» (‘Save’), натиснувши ліву програмну клавішу.

  Щоб ввести знак +, натисніть та утримуйте клавішу 0.
- Щоб здійснити дзвінок для налаштування голосової пошти, вийдіть на відкрите місце з безперешкодним видом на небо, витягніть антену, виберіть у головному меню пункт «Голосова пошта» (‘Voicemail’), а потім «Виклик на голосову пошту» (‘Call Voicemail’). Для оптимального використання антени переконайтеся в тому, що під час телефонної розмови вона відхилена вліво або вправо та спрямована вгору.
- При появі запиту введіть свій номер телефону Iridium, слідом клавішу зірочки (*), а потім свій пароль (за замовчуванням — останні сім цифр вашого номера телефону).
- Дотримуйтесь звукових підказок, щоб встановити новий пароль, записати привітання і налаштувати параметри свого облікового запису.
- Завершіть виклик, натиснувши на червону кнопку, і дотримуйтесь тих самих кроків «Виклику на голосову пошту» (‘Call Voicemail’), для перевірки сповіщень голосової пошти в майбутньому.

Мій Iridium
Номер телефону

Моя служба підтримки клієнтів
Номер телефону

Моя служба підтримки клієнтів
Адреса електронної пошти

06/2022 © Copyright 2011-2022 ТОВ «Iridium Satellite». Всі права захищені. Iridium та логотип Iridium є зареєстрованим товарним знаком ТОВ «Iridium Satellite» та його філій.

H2QSUKR2201

4. Налаштування обміну текстовими повідомленнями (SMS)









- Запрограмувавши свій «Центр обслуговування» (‘Service Center’) для обміну повідомленнями», ви забезпечите можливість надсилання та отримання текстових повідомлень вашим телефоном.
- У головному меню виберіть «Повідомлення» (‘Messages’), «Налаштування» (‘Settings’) і, нарешті, «Центр обслуговування» (‘Service Center’).
- Введіть +881662900005, а потім виберіть «OK» (‘OK’), натиснувши ліву програмну клавішу.

5. Здійснення виклику



- Телефоном слід користуватися на вулиці, подалі від дерев і високих будівель.
- Увімкніть живлення, натиснувши чорну кнопку у верхній частині телефону.
- На телефоні з'явиться напис «Пошук мережі» (‘searching for network’), а потім «Зареєстровано» (‘Registered’). Якщо телефон був залишений увімкненим під час перебування всередині будівлі, пошук та реєстрація в мережі займе більше часу з метою заощадження живлення. Щоб прискорити реєстрацію в мережі, вимкніть та увімкніть телефон після виходу назовні.
- Перш ніж здійснювати дзвінок, повністю витягніть антену та поверніть її так, щоб вона була спрямована прямо вгору. Переконайтеся в тому, що антена відхилена вліво або вправо таким чином, щоб вона була спрямована вгору, коли її підносять до вуха під час використання.
- Щоб здійснити виклик, введіть повну послідовність набору номера: 00 або + [код країни] [номер телефону].
- Натисніть зелену клавішу, ▭ щоб почати виклик, та натисніть червону клавішу, ▭ щоб завершити виклик. Після завершення виклику поверніть антену в центральне положення та приберіть її для зберігання, якщо телефон не використовується.
- Щоб зберегти контакти, виберіть «Меню» (‘Menu’), «Моя телефонна книга» (‘My Phonebook’), «Параметри» (‘Options’), а потім «Новий» (‘New’), щоб створити та зберегти новий запис.

6. Надсилання текстових повідомлень (SMS)







- За допомогою свого телефону Iridium 9555 ви можете надсилати та отримувати текстові повідомлення та короткі електронні листи. Перш ніж надсилати короткі електронні листи, корисно зберігати електронні адреси у своїй телефонній книзі, щоб автоматизувати доставку.
- Щоб увімкнути програмне забезпечення для предиктивного введення тексту на вашому телефоні, виберіть «Налаштування» (‘Setup’) в головному меню, потім «Мова» (‘Language’), потім «Введення тексту» (‘Text entry’) та змініть налаштування з «Багаторазового натискання» (‘Multi-tap’) на прогнозування предиктивне введення тексту «Англійською» (‘English’), «Французькою» (‘French’) або «Іспанською» (‘Spanish’).
- Щоб надіслати текстове повідомлення, виберіть «Повідомлення» (‘Messages’) в головному меню, а потім «Створити повідомлення» (‘Create message’). Якщо бажаєте надіслати повідомлення на адресу електронної пошти, яка не зберігається в телефонній книзі, введіть адресу електронної пошти, додайте пробіл, а потім введіть повідомлення.
- Щоб ввести текст за допомогою інтелектуального введення тексту, ви можете вибрати кілька різних режимів, включаючи слово (ww), літеру (lw), розділові знаки (#?@) та цифри (123), натиснувши бічну клавішу зручності.
- Щойно повідомлення буде готове, виберіть «Параметри» (‘Options’), потім «Надіслати» (‘Send’), потім «Додати» (‘Add’), після чого можна вибрати збережений запис з телефонної книги або ввести номер вручну. Якщо ви ввели адресу електронної пошти у своєму повідомленні для надсилання на адресу електронної пошти, яка не збережена у вашій телефонній книзі, ви повинні вручну ввести число «+*2», щоб надіслати електронний лист на електронну пошту, не збережену у вашій телефонній книзі.
- Ваші співрозмовники можуть надіслати вам повідомлення, відвідавши сайт www.iridium.com та обравши «Надіслати супутникове повідомлення» (‘Send a Satellite Message’) з використанням номеру телефону Iridium або відправивши електронне повідомлення на 8816[номер]@msg.iridium.com.

7. Додаткові поради

- Підтримка батареї в зарядженому стані гарантує, що телефон буде готовий до роботи, коли це необхідно. Щоб досягти максимальної продуктивності, намагайтеся дати батареї телефону повністю розрядитися перед повним заряджанням.
- Для захисту антени зберігайте її в нижньому положенні, коли вона не використовується.
- Ваш телефон можна запрограмувати на автоматичне додавання міжнародного коду доступу (00 або +) до кожного номера, який ви набираєте. У головному меню виберіть пункт «Налаштування» (‘Setup’), а потім «Введення номера» (‘Number Entry’).